



CITYLUX

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE



Soluzioni per il risparmio
e l'efficienza energetica

ORBIS®
energia intelligente

CITYLUX

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

Design moderno e riduzione dei consumi

FISSAGGIO A PARETE O PALO

Il dispositivo è dotato di una staffa di fissaggio che permette l'installazione a parete o ad altri sostegni, una volta fissata si unisce all'interruttore con un sistema di incastro a slitta

RILEVAMENTO ELETTRONICO LUMINOSITÀ

Rilevamento elettronico della luminosità che permette di gestire con precisione l'ON/OFF dell'impianto di illuminazione in funzione della luce solare

RITARDO DI INTERVENTO RELÈ (50 sec)

Per evitare che il circuito si attivi o disattivi a causa di rapide variazioni della luminosità (nuvole, riflessi, fari d'automobili, etc...).

REGOLAZIONE ESTERNA

Un selettore posto lateralmente al dispositivo, permette di regolare la soglia crepuscolare di intervento senza aprire l'interruttore

MORSETTI AD ATTACCO RAPIDO

Rendono le connessioni elettriche pratiche e veloci

PROTEZIONE IP65

Il dispositivo garantisce un'ottima protezione ai fenomeni atmosferici



ORBIS ITALIA S.p.A.

Via Leonardo da Vinci 9/B

20051 Cassina de' Pecchi (Mi)

Tel.: +39 02 95 34 34 54

info@orbisitalia.it • www.orbisitalia.it




cod. OB131412


Caratteristiche tecniche

Alimentazione	230 VAC - 50-60 HZ
Potere di interruzione	16 A 230 VAC~ cosφ = 1
Consumo proprio	6,4 VA (0,8W circa)
Sensibilità	3 - 200 Lux
Ritardo accensione e spegnimento	50 secondi appross.
Temperatura di funzionamento	-20 °C a +40 °C
Tipo di protezione	IP 65 secondo EN 60529
Categoria di protezione	Il secondo EN 60335 a condizioni di montaggio corrette


Dimensioni (mm)



Collegamento



Montaggio



Portata massima

3000 W	1000 VA	2000 VA	3000 W	500 VA	500 VA	500 VA

ORBIS®
energia intelligente