

# INTERRUTTORI ORARI ELETTROMECCANICI

## CRONO




Interruttore orario da parete,  
retroquadro e barra DIN.



- Programmazione giornaliera, doppio giornaliera, settimanale, giornaliera-settimanale
- Contatti liberi da potenziale
- Versione con o senza riserva di carica
- Coperchio trasparente di protezione

### Dimensioni (mm)



### Portata massima

|  |         |
|--|---------|
|  | 3000 W  |
|  | 500 VA  |
|  | 2250 VA |
|  | 3000 W  |
|  | 500 VA  |
|  | -       |



### Caratteristiche Tecniche

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Tensione nominale            | 230 V AC (altre alimentaz. a richiesta)   |
| Frequenza nominale           | D, DD, DM e SM: 50 o 60 Hz<br>QRD, QRDD, QRS, QRSD: 50-60 Hz  |
| Portata dei contatti         | 16 (4) A / 250 V AC   |
| Riserva di carica            | D, DD: Senza Riserva<br>QRD, QRDD, QRS, QRSD: 100 ore dopo 48 ore di carica ininterrotta                    |
| Precisione di funzionamento  | ± 1 sec/gg a 22 °C  |
| Autoconsumo                  | D, DD: 1,3 W<br>QRD, QRDD, QRS e QRSD: 0,8 W  |
| Tipo di contatto             | D, QRD, QRS: Uno in scambio<br>DD, QRDD e QRSD: Due in scambio  |
| Temperatura di funzionamento | -10 °C a +50 °C   |
| Classe di protezione         | Il secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette   |
| Tipo di protezione           | IP 20 secondo EN 60529  |
| Installazione                | A parete, retroquadro o su barra din da 35 mm secondo EN 60715. Installazione su base con terminali faston. |

### Modelli

| Codice   | Modello    | Riserva       | Programmazione           | Tempo minimo d'intervento |
|----------|------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| OB050523 | CRONO D    | Senza Riserva | Giornaliera              | 15 min                    |
| OB050623 | CRONO QRD  | 100 ore       | Giornaliera              | 15 min                    |
| OB050823 | CRONO QRDD | 100 ore       | Doppia Giornaliera       | 15 min / 30 min           |
| OB051023 | CRONO QRS  | 100 ore       | Settimanale              | 2 ore                     |
| OB051223 | CRONO QRSD | 100 ore       | Giornaliera/ Settimanale | 30 min / 2 ore            |

### Collegamento



| Programmazione          | Cavalletti |
|-------------------------|------------|
| Giornaliera             | 96         |
| Doppia Giornaliera      | 96 / 48    |
| Settimanale             | 84         |
| Giornaliera/Settimanale | 48 / 84    |